



# Installer en wifi votre Caméra IP IC-7000PTn

## Guide d'installation

Le modèle IC-7000PTn permet d'être raccordé en filaire ou en wifi à un débit maximum de 300Mbps en fonction de votre routeur sans fil.

Nous vous conseillons autant que possible de choisir au minimum le cryptage WPA pour votre réseau sans fil

**A savoir :** Pour vous connecter en 300Mbps (802.11n) il est nécessaire d'avoir un point d'accès sans fil qui gère cette vitesse, le cas échéant vous pourrez toujours connecter la camera à un débit inférieur de type 54Mbps (802.11g)

Matériel nécessaire :

- 1 camera IC-7000PTn,
- un point d'accès sans fil

### Informations sur le test

OS testé : - Windows Seven, internet explorer

## Configuration

### Accès à l'interface d'administration



Lancez votre navigateur Internet Explorer et saisissez l'adresse IP de la caméra :

**http://192.168.2.3** puis validez.

La fenêtre ci-contre apparaît.



**Veillez cliquer sur Network, la fenêtre suivante apparait :**

- 1 Dans **"Wireless Connection"**, cochez **"Enable"**
- 2 Sélectionnez Infrastructure
- 3 Cochez votre réseau sans fil dans la liste, dans le cas d'une Livebox maintenir le bouton d'association comme indiqué par le manuel de ce fournisseur d'accès
- 4 Saisir la clef de cryptage que vous devez connaître
- 5 Cliquez sur **"Apply"**, la caméra redémarre, vous pouvez retirer le câble RJ45, vous accédez en wifi à la caméra

Internet MPEG-4 Pan/Tilt Camera - Windows Internet Explorer  
http://192.168.2.103/index.asp

Internet MPEG-4 Pan/Tilt Camera

**EDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Camera Pan & Tilt Network Motion Detection System Info Account

**Network**

LAN **WLAN** Dynamic DNS UPnP LoginFree RTSP

**Wireless LAN**

Wireless Connection :  Enable  Disable  
Network Type : Infrastructure  
Available Networks : Refresh

Connect	SSID	MAC Address	Signal	Channel	Encryption	Network Type
<input checked="" type="radio"/>	edimax	00:0E:2E:F5:06:A9	📶	10	WPAPSK(TKIP)	Infrastructure
<input type="radio"/>	ALICE-1A01FD	00:16:38:1A:02:08	📶	11	WEP	Infrastructure

SSID : edimax  
Channel : 11  
Wireless Key : saisir votre clef Wep ou WPA ici  
Apply

La société Edimax ne pourrait être tenue pour responsable d'un mauvais paramétrage à la suite de ce tutorial.